
TABLICA ELEKTRYCZNA T3
TYPU RW 3 x 12
Pi = 4,0 kW k = 0,6
Po= 2,4 kW Io= 3,5 A
S301 B6A
S301 B6A
ΔI= 30mA P312 B10A
ΔI= 30mA P312 B10A
S304 C20A
5kA; 1,2kV
FR-103
40A
YDY 3 x 1,5
YDY 3 x 1,5
YDY 3 x 2,5
YDY 3 x 2,5
0,5 kW - oświetlenie
0,5 kW - oświetlenie
1,5 kW - obw. gniazd 230V
1,5 kW - obw. gniazd 230V
TABLICA ELEKTRYCZNA T2
TYPU RW 4 x 12
Pi = 12,0 kW k = 0,6
Po= 7,2 kW Io= 10,41 A
S301 B6A
S301 B6A
S301 B6A
ΔI= 30mA
P312 B10A
ΔI= 30mA P312 B10A
ΔI= 30mA P312 B10A
ΔI= 30mA P312 B10A
ΔI= 30mA P312 B10A
ΔI= 30mA P312 B10A
ΔI= 30mA P312 B10A
ΔI= 30mA P312 B10A
S304 C20A
5kA; 1,2kV
FR-103
40A
YDY 3 x 1,5
YDY 3 x 1,5
YDY 3 x 1,5
YDY 3 x 2,5
YDY 3 x 2,5
YDY 3 x 2,5
YDY 3 x 2,5
YDY 3 x 2,5
YDY 3 x 2,5
YDY 3 x 2,5
YDY 3 x 2,5
0,5 kW - oświetlenie
0,5 kW - oświetlenie
0,5 kW - oświetlenie
1,5 kW - obw. gniazd 230V
1,5 kW - obw. gniazd 230V
1,5 kW - obw. gniazd 230V
1,5 kW - obw. gniazd 230V
1,5 kW - obw. gniazd 230V
1,5 kW - ogrzewacz wody
1,5 kW - ogrzewacz wody
TABLICA ELEKTRYCZNA TE
TYPU RW 4 x 24
S301 B6A
S301 B6A
ΔI= 30mA P312 B10A
ΔI= 30mA P312 B10A
ΔI= 30mA P312 B10A
ΔI= 30mA P312 B10A
ΔI= 30mA P312 B10A
ΔI= 30mA P312 B10A
ΔI= 30mA P312 B10A
ΔI= 30mA P312 B10A
ΔI= 30mA P344 C16A
20A
20A
20A
S304 C20A
5kA; 1,2kV
FR-103
40A
YDY 3 x 1,5
YDY 3 x 1,5
YDY 3 x 2,5
YDY 3 x 2,5
YDY 3 x 2,5
YDY 3 x 2,5
YDY 3 x 2,5
YDY 3 x 2,5
YDY 3 x 2,5
YDY 5 x 4
YLY 5 x 6
YLY 5 x 6
YLY 5 x 6
0,5 kW - oświetlenie
0,5 kW - oświetlenie
1,5 kW - obw. gniazd 230V
1,5 kW - obw. gniazd 230V
1,5 kW - suszarka
1,5 kW - pralka
1,5 kW - pralka
1,5 kW - ogrzewacz wody
1,5 kW - ogrzewacz wody
0,5 kW - regulator kotła c.o.
3,0 kW - gniazdo 3f/16A
Pi = 36,9 kW k = 0,6
Po= 22,3 kW Io= 32,1 A
YKY 5 x 16 - WLZ
WYL P/Poż
DPX 160/100A
HDGS PH90 3 x 1,5
Przycisk P/Poż
sygnalizacja zasilania
ZŁĄCZE POMIAROWE
ISTNIEJĄCE ZASILANIE ELEKTRYCZNE
TABLICA ELEKTRYCZNA TE1
TYPU RW 4 x 18
Pi = 20,5 kW k = 0,6
Po= 12,3 kW Io= 17,2 A
S301 B6A
S301 B6A
S301 B6A
ΔI= 30mA P312 B10A
ΔI= 30mA P312 B10A
ΔI= 30mA P312 B10A
ΔI= 30mA P312 B10A
ΔI= 30mA P312 B10A
ΔI= 30mA P312 B10A
ΔI= 30mA P312 B10A
ΔI= 30mA P312 B10A
ΔI= 30mA P312 B10A
ΔI= 30mA P344 C16A
S304 C20A
5kA; 1,2kV
FR-103
40A
YDY 3 x 1,5
YDY 3 x 1,5
YDY 3 x 1,5
YDY 3 x 2,5
YDY 3 x 2,5
YDY 3 x 2,5
YDY 3 x 2,5
YDY 3 x 2,5
YDY 3 x 2,5
YDY 3 x 2,5
YDY 3 x 2,5
YDY 5 x 4
0,5 kW - oświetlenie
0,5 kW - oświetlenie
0,5 kW - oświetlenie
1,5 kW - obw. gniazd 230V
1,5 kW - obw. gniazd 230V
1,5 kW - obw. gniazd 230V
1,5 kW - obw. gniazd 230V
1,5 kW - zmywarka
1,5 kW - ogrzewacz wody
1,5 kW - ogrzewacz wody
1,5 kW - ogrzewacz wody
7,0 kW - Kuchenka elektryczna
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO NA BUDYNEK PLACÓWKI OPIEKUŃCZO -WYCHOWAWCZEJ - DOM DLA DZIECI WRAZ Z JEGO PRZEBUDOWĄ
ADRES
RADOM, UL. ROŻANA 23 A
DZ. NR EWID. 56/4
OBRĘB 0040 - OBOZISKO
Projektował:
mgr inż. FRANCISZEK SADAL
UPR. BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INSTALACJE ELEKTRYCZNE
NR EWID. LWA/I-K-6386/NA/8/95
Sprawdził:
mgr inż. RYSZARD KLIMKIEWICZ
UPR. BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI SIECI I INSTALACJE ELEKTRYCZNE
NR EWID. BUA-III-8386/14289
Temat:
SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Branża
INST. ELEKTR.
Data:
11. 2022r.
Skala:
Nr rysunku:
2E